

## TDS13212

## Dimmereenheid 12x2200VA - 'PRO' serie



12-kanaals dimmer, 2,2 kVA per kanaal. Manuele bediening mogelijk via schuifpotentiometers.

### Toepassing:

Dimmer aan te sluiten op 0-10V dimmeruitgangen (zoals op MICROS+ TDS10012 en TDS13608 interfaces)..

### Kenmerken:

12 dimmerkanalen elk 2200VA  
Geschikt voor het dimmen van resistieve en inductieve belastingen.  
Per kanaal beveiligd met bipolaire automaten 10A/240V.  
Aansluitbaar op netten 230V mono, 3x230V en 3x400V+N  
LED-indicatie per kanaal.

### Instellingen:

Dimvoorwaarden: via PROSOFT.

### Installatie:

Montage tegen vlakke wand.

### Aansluitingen:

Signaalingang 0-10V	12-polige schroefconnector.
Voeding	Koosklemmen 6mm <sup>2</sup> .
Belastingen	Uitgangsklemmen van beveiligingsautomaten
Aardingen	Aardingsrail

### Stroomverbruik:

Niet van toepassing

### Afmetingen:

483 B x 540 H x 105 D (mm)

### Bruto Gewicht:

30,6 kg

### Aansluitschema:

